



## ‘INIM’ SmartLine 020/2

---



De nieuwe generatie conventionele INIM-brandmeldcentrales werd ontwikkeld met het oog op efficiëntie voor zowel installateurs als eindgebruikers.

Deze 2 zone centrale biedt een waaier van technisch geavanceerde mogelijkheden en functies terwijl de installatie, programmatie en bediening zeer eenvoudig blijven.

Een reeks van conventionele detectoren, drukknoppen, sirenes en flitslichten vullen de INIM-brandmeldcentrale perfect aan om een complete brandmeldinstallatie te vormen die uitblinkt door eenvoud en efficiëntie en tevens voldoet aan de in voegen zijnde normen.

De veelzijdige opties bieden de nodige flexibiliteit om gedurende de ganse levensduur van een brandmeldinstallatie te kunnen beantwoorden aan nieuwe vereisten.

## Product info

---

*Conform EN54 deel 2 en 4*

*Eenvoudig te installeren*

*2-zone versie (niet uitbreidbaar)*

*Dag/nacht mode*

*2 instelbare uitgangen:*

- Sirene uitgang
- Transmissie uitgang brand
- Transmissie uitgang storing

*O/P uitgang per zone*

*Zones instelbaar als:*

- Resistief/kortsluit alarm
- Dag/nacht afhankelijke zone
- Coincidence (als koppel met andere zones)
- Uitbreidbaar tot 20 zones en 4 herhaalborden via RS485
- Gasdetectie 4-20mA

## Specificaties

---

### *Afmetingen*

- Hoogte: 325mm
- Breedte: 325mm
- Diepte: 80mm
- Gewicht: 2kg (zonder batt.)

### *Elektrisch*

- Werkspanning: 230Vac , 1,6A
- Uitgangsspanning: 18,5Vdc – 28,5Vdc
- Uitgangsstroom: 1,8A (incl. laadstroom; lader wordt onderbroken tijdens alarm)

### *Omgevingslimieten*

- Werkingstemperatuur: -5°C tot +45°C
- 5% tot 95%, niet gecondenseerde relatieve vochtigheid
- IP graad: IP30