



## IJ-JA-192E

---



Het segment maakt het mogelijk om de functies van het alarmsysteem eenvoudig te beheren:

- Algemene deel
- PG uitgang controle (PG ON / OFF)
- Opbel gebeurtenissen (paniek, medisch alert en andere)
- Status indicatie

## Specificaties

---

Voeding	Via het code bedienpaneel
Verbruik stand-by	0,5 mA
Afmetingen	102x15x33 mm
Milieu	EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
Werktemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Te gebruiken met	JA-112E, JA-113E; JA-114E, JA-152E, JA-153E en JA-154E